



LED光源系统

1-05 CEL-GDT-12 气体分配仪

CEL-GDT-12气体分配仪

CEL-GDT-12气体分配仪针对多位光解仪、平行光化学反应仪、LED光化学反应仪等多位反应的仪器使用，实现对反应管的抽真空、充气、鼓泡、独立控制等功能，实现了1路进气，12位出口，采用美国进口anlok不锈钢阀门控制、分线管路采用1/16inchPEEK管路,可插入任意液体，8mm-1/16inch接头采用PEEK材质。

技术参数

名称	CEL-GDT-12气体分配仪
功能	抽真空、充气、鼓泡、独立控制
出气孔位	12位, 接头1/16inch, 1/16inch PEEK管路1m*12
PEEK接头	8mm-1/16inch*12个
流量控制	美国进口Dwyer转子流量计
压力表	-0.1~0.3Mpa
阀门	美国进口anlok不锈钢阀门, 针阀6个, 球阀2个
进气口	3mm国标接头, 2个, 稳压阀1个
真空接口	标配放气球阀, 防止真空泵油倒吸
匹配仪器	CEL-LAB500E4光解仪、LAB200-E7平行光解仪、CEL-PCRD300-12光化学反应仪
选配件	真空泵+电磁挡板阀